

■ Максимальные нагрузки переключателей и светорегуляторов при 230 В~

Кат. №	Лампы накаливания и галогенные 220 В	Лампы галогенные с ферромагнитным трансформатором	Лампы галогенные с электронным трансформатором	Лампы люминисцентные	Лампы люминисцентные с балластом 1-10 В	Лампы компактные люминисцентные	Люминисцентные лампы с внешним балластом	Светодиоды	Силовые установки	Тепловые установки	Модульные контакторы
Бесконтактный переключатель											
0 670 49	1000 Вт	500 ВА	500 ВА	500 ВА	-	500 ВА	500 ВА	-	100 ВА	1000 Вт	$I_{max} \leq 2 A$
Светорегуляторы											
0 670 86	100 Вт 1000 Вт	100 ВА 1000 ВА	100 ВА 1000 ВА	-	-	-	-	-	-	-	-
0 670 80	-	-	-	-	$I_{max} \leq 40 mA$ 600 ВА	-	-	-	-	-	-
0 670 82	40 Вт 600 Вт	40 ВА 600 ВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 670 81	40 Вт 300 Вт	40 Вт 300 Вт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 670 85	40 Вт 300 Вт	40 Вт 300 Вт	40 Вт 300 Вт	-	-	8 Вт 160 Вт	-	8 Вт 160 Вт	-	-	-
0 670 84	40 Вт 400 Вт	40 Вт 400 Вт	40 Вт 400 Вт	-	-	-	-	-	-	-	-
0 670 87	40 Вт 400 Вт	40 Вт 400 Вт	40 Вт 400 Вт	-	-	-	-	-	-	-	-
0 670 43	40 Вт 400 Вт	40 Вт 400 Вт	40 Вт 400 Вт	-	-	-	-	-	-	-	-
Датчики движения											
0 670 91	40 Вт 400 Вт	40 ВА 400 ВА	40 ВА 400 ВА	-	-	-	-	-	-	-	-
0 670 92	1000 Вт	500 ВА	500 ВА	500 ВА	-	500 ВА	500 ВА	-	100 ВА	-	$I_{max} \leq 2 A$
0 670 99	2000 Вт	1000 ВА	1000 ВА	10 x (2 x 36 Вт)	-	500 ВА	1000 ВА	500 ВА	-	2000 Вт	$I_{max} \leq 2 A$
0 670 97	40 Вт 400 Вт	40 ВА 400 ВА	40 ВА 400 ВА	-	-	-	-	-	-	-	-
0 670 98	1000 Вт	500 ВА	500 ВА	500 ВА	-	500 ВА	500 ВА	-	100 ВА	-	$I_{max} \leq 2 A$
Выключатель с выдержкой времени											
0 670 51	1000 Вт	400 ВА	400 ВА	-	-	-	-	-	250 ВА	1840 Вт	-
Программируемый таймер											
0 670 53	1200 Вт	1800 ВА	2300 ВА	-	-	100 ВА ⁽¹⁾	-	-	1800 ВА	-	-
Переключатель сенсорный											
0 670 42	1000 Вт	500 ВА	500 ВА	500 ВА	-	500 ВА	500 ВА	500 ВА	100 ВА	1000 Вт	$I_{max} \leq 2 A$
0 670 41	40 Вт 400 Вт	40 ВА 400 ВА	40 ВА 400 ВА	-	-	-	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ Работает со светорегулируемыми светодиодами

■ Совместимость выключателей с индикацией (без нейтрали)

Кат. №	Лампы накаливания и галогенные 220 В	Лампы галогенные с ферромагнитным трансформатором	Лампы галогенные с электронным трансформатором	Лампы люминисцентные	Лампы люминисцентные с балластом 1-10 В	Лампы компактные люминисцентные	Люминисцентные лампы с внешним балластом	Светодиоды	Силовые установки	Тепловые установки	Модульные контакторы
Лампочка подсветки											
0 676 66	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ
Светодиодный модуль											
0 676 69	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ

Кат №, выделенные красным: Новая продукция