

Управление освещением Lighting management

DIN контроллеры системы BUS/SCS

Кат. №	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			СОВМЕСТИМОСТЬ С ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА вкл/выкл диммирование автоматизация								
	Количество выходов	Количество модулей	Электропитание	Галогенные лампы	Галогенные лампы сверхнизкого напряжения с отдельным ферромагнитным или электронным трансформатором	Люминисцентные лампы	Люминисцентные лампы с отдельным ферромагнитным или электронным балластом	Светодиоды	Компактные люминисцентные лампы с балластом 1-10 В	Балласты DALI	Силовые установки	
ВКЛ/ВЫКЛ 0 026 00 0 026 01 0 026 02 0 026 04	1	4	240 В	1 x 3600 Вт	1 x 3600 Вт	1 x 1000 BA	1 x 1000 BA	1 x 500 Вт	-	-	-	
			100 В	1 x 1800 Вт	1 x 1800 Вт	1 x 500 BA	1 x 500 BA	1 x 250 Вт	-	-	-	
	2	4	240 В	2 x 3600 Вт	2 x 3600 Вт	2 x 1000 BA	2 x 1000 BA	2 x 500 Вт	-	-	-	
			100 В	2 x 1800 Вт	2 x 1800 Вт	2 x 500 BA	2 x 500 BA	2 x 250 Вт	-	-	-	
	4	6	240 В	4 x 3600 Вт	4 x 3600 Вт	4 x 1000 BA	4 x 1000 BA	4 x 500 Вт	-	-	-	
			100 В	4 x 1800 Вт	4 x 1800 Вт	4 x 500 BA	4 x 500 BA	4 x 250 Вт	-	-	-	
	8	10	240 В	8 x 3600 Вт	8 x 3600 Вт	8 x 1000 BA	8 x 1000 BA	8 x 500 Вт	-	-	-	
			100 В	8 x 1800 Вт	8 x 1800 Вт	8 x 500 BA	8 x 500 BA	8 x 250 Вт	-	-	-	
ДИММИРОВАНИЕ 0 026 12 0 026 21 0 026 22 0 026 33	4	10	240 В	-	-	-	-	-	4 x 1000 BA	-	-	
			100 В	-	-	-	-	-	4 x 500 BA	-	-	
	1	6	240 В	1 x 1000 Вт	1 x 1000 BA	-	-	1 x 500 Вт ⁽¹⁾	-	-	-	
			100 В	1 x 500 Вт	1 x 500 BA	-	-	1 x 250 Вт	-	-	-	
	2	6	240 В	2 x 400 Вт	2 x 400 BA	-	-	1 x 200 Вт ⁽¹⁾	-	-	-	
			100 В	2 x 200 Вт	2 x 200 BA	-	-	1 x 100 Вт	-	-	-	
	8	10	240 В	-	-	-	-	-	-	балласты 8 x 10	-	
			100 В	-	-	-	-	-	-	-	-	
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 0 038 41 0 038 42 0 038 44	1	2	240 В	-	-	-	-	-	-	-	4 А x 1 выхода	
			100 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	240 В	-	-	-	-	-	-	-	-	2 А x 2 выхода
			100 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	2	240 В	-	-	-	-	-	-	-	-	2 А x 4 выхода
			100 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1: Совместимо со всеми типами диммируемых светодиодов

Кат №, выделенные красным: Новая продукция